

KIESLECT

KIESLECT কলিং ওয়াচ
Actor ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল



বভিন্‌ন ভাষায়
ম্যানুয়ালট পান

নোটসমূহ:

1. আমাদের কোম্পানি পূর্বে কোন নোটিশ না দিয়েই এই ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে। কিছু সফটওয়্যার সংস্করণে কিছু ফাংশন ভিন্ন হতে পারে।
2. দয়া করে ঘড়িটি ব্যবহারের আগে এই ম্যানুয়ালটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
3. এই ঘড়ি ব্যবহারের আগে, সময় সিঙ্ক্রোনাইজ করতে এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সেট করতে আপনাকে অ্যাপের সাথে সংযোগ করতে হবে।
4. এই পণ্যটি 5ATM স্তরের জলরোধী সমর্থন করে, যা সুইমিং পুল এবং অগভীর জলে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত; গভীর সমুদ্রের ডাইভিং, সমুদ্রের সাঁতার বা সাউনা, গরম পানি, চা এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী তরলের জন্য উপযুক্ত নয়, যা ঘড়ির জন্য ক্ষতিকারক, এবং পণ্য ওয়ারেন্টি এবং বিনামূল্যে মেরামত সেবা উপভোগ করতে পারবেন না।

01 রূপ এবং চার্জিং



বোতাম ফাংশনগুলি

শর্ত	একবার চাপুন	দুইবার চাপুন	দীর্ঘক্ষণ চাপুন	ঘোরান
উপরের বোতাম	স্ক্রিন চালু / স্ক্রিন বন্ধ / হোম পেজে ফিরে যান	কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন গুলি কল করুন (ডিফল্ট কার্যকলাপ লগ)	চালু / বন্ধ / রিস্টার্ট / পাওয়ার সেভিং মোড বন্ধ করুন / খেলাধুলা থেকে প্রস্থান করুন	/
মারের বোতাম	অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় প্রবেশ করুন	/	/	পৃষ্ঠা পরিবর্তন / ভলিউম সমন্বয় / উজ্জ্বলতা সমন্বয়
নিচের বোতাম	কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন গুলি কল করুন (ডিফল্ট ব্যায়াম)	ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট কল করুন	এসওএস	/

* নির্দিষ্ট বোতামের ফাংশনগুলি দেখতে কভারের QR কোড স্ক্যান করুন।

পরামর্শ:

- ব্যবহারের আগে কমপক্ষে ২ ঘন্টা চার্জ করুন। অনুগ্রহ করে সঠিক চার্জিং অ্যাডাপ্টার ৫ভি ০.৫এ বা তার বেশি ব্যবহার করুন;
- ঘড়িটি দীর্ঘ সময় পর চালু না হলে, পুনরায় ব্যবহারের সময় চার্জিং কেবলের চার্জিং যোগাযোগ বিন্দুগুলি পরিষ্কার করে মুছুন যাতে ঘাম বা পানির অবশিষ্টাংশ এড়ানো যায়।


উপরের বোতাম	কার্যকারিতা
সংক্ষিপ্ত চাপ	<ol style="list-style-type: none"> 1. স্ক্রিন চালু অবস্থায়, প্রধান ডায়াল ইন্টারফেস ক্লিক করে স্ক্রিন বন্ধ করুন। 2. স্ক্রিন চালু অবস্থায়, প্রধান ডায়াল ইন্টারফেস ছাড়া অন্য ইন্টারফেস ক্লিক করে প্রধান ডায়ালে ফিরে যান। 3. স্ক্রিন বন্ধ অবস্থায়, ক্লিক করে স্ক্রিন চালু করুন। 4. গতি চলাকালে ক্লিক করে গতি বন্ধ করুন। 5. কল বা আসন্ন কল চলাকালে ক্লিক করে মিউট করুন। 6. দুটি পরপর ছোট চাপ দিয়ে কাস্টম অ্যাপ্লিকেশনগুলি (ডিফল্ট কার্যকলাপ লগ) কল করুন।
দীর্ঘ চাপ	<ol style="list-style-type: none"> 1. চালু অবস্থায়, ৩ সেকেন্ড ধরে দীর্ঘ চাপ দিয়ে পাওয়ার অফ / রিস্টার্ট ইন্টারফেস কল করুন। 2. চালু অবস্থায়, ৮ সেকেন্ডের বেশি দীর্ঘ চাপ দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেট এবং রিভুট করুন। 3. বন্ধ অবস্থায়, ৩ সেকেন্ড ধরে দীর্ঘ চাপ দিয়ে এটি চালু করুন। 4. ক্রীড়া চলাকালে ৩ সেকেন্ড ধরে চাপ দিয়ে ব্যায়াম শেষ করুন পাওয়ার সেভিং মোডে ৩ সেকেন্ড ধরে চাপ দিয়ে প্রস্থান করুন।

মাঝের বোতাম	কার্যকারিতা
সংক্ষিপ্ত চাপ	<ol style="list-style-type: none"> 1. স্ক্রিন চালু অবস্থায়, প্রধান ডায়াল ইন্টারফেস ক্লিক করে অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় ঢুকতে। 2. স্ক্রিন চালু অবস্থায়, প্রধান ডায়াল ইন্টারফেস বাদে অন্য ইন্টারফেস ক্লিক করে পূর্ববর্তী মেনুতে ফিরে যান (গতিতে, টেমপ্লেট ঘড়ি ফোকাস সময়, অনুমতি টাইমার, স্টপওয়াচ ব্যাকগ্রাউন্ড গতি ব্যতীত)।
ঘোরান	স্ক্রিন চালু থাকায়, পৃষ্ঠা পরিবর্তন / ভলিউম সমন্বয় / উজ্জ্বলতা সমন্বয়

নিচের বোতাম	কার্যকারিতা
সংক্ষিপ্ত চাপ	<ol style="list-style-type: none"> 1. স্ক্রিন বন্ধ অবস্থায়, ক্লিক করে স্ক্রিন আলোকিত করুন। 2. স্ক্রিন জ্বালানো অবস্থায়, ক্লিক করে কাস্টম অ্যাপ (ডিফল্ট খেলা মোড) কল করুন। 3. উজ্জ্বল স্ক্রিন অবস্থায়, ২ পরপর ছোট চাপ দিয়ে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট কল করুন।
দীর্ঘ চাপ	স্ক্রিন চালু থাকায়, ৩ সেকেন্ড ধরে চাপ ধরে জরুরি যোগাযোগের কল করুন।

02 কীভাবে পরোন

নিম্নলিখিতগুলি দিয়ে উপরের ডিভাইসটি সঠিকভাবে হাতে পরান। আপনার হাঁটের অস্থি থেকে একটি আঙুল দূরে, এবং এটি একটি সুবিধাজনক অবস্থায় সাজান।



পরামর্শ: ভুল পরিধান অসঠিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ডেটা দেওয়ার কারণ হতে পারে।

03 অ্যাপ ডাউনলোড এবং সংযোগ করুন

03.1 কিউআর কোড স্ক্যান




03.2 "KS OS" অ্যাপটি ইনস্টল করুন




KS OS

03.3 "KS OS" অ্যাপ্লিকেশন খুলুন -> ফোনে Bluetooth সংযোগ সক্রিয় করুন -> অ্যাপ্লিকেশনে ডিভাইস জুড়ে পেয়ার করার জন্য অনুসন্ধান করুন (বা ডিভাইসের উপরে কিউআর কোড স্ক্যান করুন) -> অ্যাপ্লিকেশন (বা ডিভাইস) উপরে বাইন্ডিং সম্পূর্ণ করুন।




01




02




03



04



05



06

03.4 সংযোগের অবস্থা পরীক্ষা



- BT/BLE সংযুক্ত নয়, দয়া করে আপনার মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ এবং আপনার ঘড়ির ব্লুটুথ সুইচ চালু করা আছে কি তা চেক করুন।
- BT সংযোগ বিচ্ছিন্ন, কল / সঙ্গীত / ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ভয়েস ফাংশন ব্যবহার করা যায় না, দয়া করে আপনার মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ এবং আপনার ঘড়ির ব্লুটুথ সুইচ চালু করা আছে কি তা চেক করুন।
- BLE বিচ্ছিন্ন, অ্যাপ সংযোগ করা যায় না, দয়া করে আপনার ফোনের ব্লুটুথ চালু আছে কি তা চেক করুন।
- BT/BLE সংযুক্ত।

ঘড়ি সেটআপ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য, দেখুন:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

পরামর্শ:

1. একটি ভালো অভিজ্ঞতার জন্য অ্যাপটি সর্বশেষ সংস্করণে আপগ্রেড করুন।
2. অ্যাপটি সম্পাদিত হয় Android 6.0 এবং iOS 9.0 এবং তার উপরের সিস্টেমগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
3. প্রথম বার Android সংযোগ করার সময়, "অনুমতি" অভিজ্ঞান হবে। অনুমতি দিতে পরামর্শ মেনে চলুন এবং সমস্ত ফাংশনগুলি সাধারণভাবে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিন।
4. সফলভাবে সংযোগ করতে, ফোনের ব্লুটুথ, GPS এবং নেটওয়ার্ক চালু করুন।
5. ব্যবহারের সময় যদি ডিভাইসটি অনুসন্ধান বা সংযুক্ত করা যায় না, দয়া করে রিবুট বা ডিভাইস রিসেট করার পরে পুনরায় চেষ্টা করুন।
6. চার্জিং সময়ে ঘড়ি বন্ধ করা যাবে না। ঘড়ি বন্ধ করতে চার্জার থেকে প্রথমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
7. যদি আপনার মেসেজ পুশ সহ ফাংশনগুলি ব্যবহার করতে হয়, দয়া করে নিশ্চিত করুন যে অ্যাপ সুইচ চালু আছে। বিশদ অপারেশন হল এরকম।



"KS OS" খুলুন



Device

"ডিভাইস" নির্বাচন করুন



"চালু করা" ক্লিক করুন

04 অপারেশনাল নির্দেশনা


1. কন্ট্রোল সেন্টার: মুখ্য ডায়াল থেকে নীচে স্লাইড করুন যাতে কন্ট্রোল সেন্টার আসে এবং উপরে ফিরে আসুন।



2. বার্তা কেন্দ্র: মুখ্য ডায়াল থেকে উপরে স্লাইড করুন যাতে বার্তা কেন্দ্র আসে এবং নীচে ফিরে আসুন।



3. কাস্টম কার্ড: মুখ্য ডায়াল থেকে বামে স্লাইড করুন যাতে কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন কার্ড প্রদর্শিত হয়, যাতে মূলত কার্যকলাপ ডেটা, এক-কী পরিমাপ, সাধারণ ব্যায়াম, ঘুম, আবহাওয়া এবং সুর।



4. নেগেটিভ স্ক্রীন: মুখ্য ডায়াল থেকে ডানদিকে স্লাইড করে নেগেটিভ স্ক্রীনে প্রবেশ করুন, যা একটি তালিকার রূপে সাধারণ ফাংশনগুলির ডেটা প্রদর্শন করে এবং ব্যবহারকারী কাস্টমাইজ করতে পারেন প্রদর্শন কন্টেন্ট।






5. দ্রুত ডায়াল পরিবর্তন: মুখ্য ডায়াল দীর্ঘ চাপ করুন যাতে নির্বাচন করা যায়।









6. মুখ্য মেনু পৃষ্ঠা: মেইন মেনুতে চুকতে কেন্দ্রীয় বোতামে ক্লিক করুন, এবং আবার ক্লিক করুন যেন ফিরে আসতে পারেন। আপনি সেটিংস পৃষ্ঠায় মেনুর স্টাইল পরিবর্তন করতে পারেন।



05 ফাংশন পরিচিতি

 <p>8000 30 328</p>	<p>ব্যায়াম ডেটা</p> <ol style="list-style-type: none">১. ব্যায়াম ডেটা অন্তত: পদক্ষেপ, ব্যায়াম, ক্যালরি;২. তথ্য বিশদ দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।
 <p>Heart rate 106 50 88 bpm</p> <p>More</p> <p>Heart Rate Settings ></p> <p>Instructions ></p>	<p>হৃদয় হার</p> <ol style="list-style-type: none">১. হৃদয় হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাপা যেতে পারে, যদি হার অত্যন্ত বেশি বা অত্যন্ত কম হয় তাহলে অবহেলার সংকেত দেওয়া হয়।২. প্রতিবার হৃদয় হার মাপার সময় আপনার বাহু এবং কলার অচল রাখুন এবং পরিমাপ সম্পন্ন হওয়ার জন্য ধৈর্য্যে অপেক্ষা করুন।৩. তথ্য বিশদ দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।
 <p>SpO2 87% 98% 97%</p> <p>More</p> <p>SpO2 Settings ></p> <p>Instructions ></p>	<p>রক্তের অক্সিজেন</p> <ol style="list-style-type: none">১. রক্তের অক্সিজেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাপা যেতে পারে এবং অত্যন্ত কম হলে অবহেলার সংকেত দেওয়া হয়।২. প্রতিবার রক্তের অক্সিজেন মাপার সময় আপনার বাহু এবং কলার অচল রাখুন এবং পরিমাপ সম্পন্ন হওয়ার জন্য ধৈর্য্যে অপেক্ষা করুন।৩. তথ্য বিশদ দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।

 	<p>তনাব</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. অবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাপা যেতে পারে। ২. প্রতিবার অবস্থা মাপার সময় আপনার বাহু এবং কলার অচল রাখুন এবং পরিমাপ সম্পন্ন হওয়ার জন্য ধৈর্য্যে অপেক্ষা করুন। ৩. তথ্য বিশদ দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।
	<p>এক ক্লিক মাপন</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. হৃদয় হার, চাপ, এবং রক্তের অক্সিজেনের এক ক্লিক মাপন, ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে একইসময়ে হৃদয় হার, চাপ, এবং রক্তের অক্সিজেনের মান। ২. তথ্য বিশদ দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।
 	<p>ঘুম</p> <p>তথ্য বিশদ দেখতে ইন্টারফেসে ক্লিক করুন।</p>
	<p>আবহাওয়া</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. এপ্রিকেশন খুলুন এবং ঘড়ি নিজের ফোনের অবস্থান এবং আবহাওয়া তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পড়তে থাকবে। অপারেশন পথ: এপ্রিকেশনে সংযুক্ত হন - ডিভাইস - আরও সেটিংস - আবহাওয়া পুশ, আপনি পরবর্তী ৭ দিনের জন্য আবহাওয়া অবস্থান চেক করতে পারেন। ২. যখন আবহাওয়া তথ্যে ত্রুটি দেখায়, এপ্রিকেশন খুলে আবহাওয়া তথ্য সিঙ্ক্রোনাইজ করুন।



সঙ্গীত

১. যখন ঘড়িটি অ্যাপে সংযুক্ত থাকে, তখন সেলফোনের সংগীত প্রেয়ার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
২. স্থানীয় সংগীত সমর্থন, ঘড়িতে সঙ্গীত আপলোড করতে: সংযুক্ত এপিপি-ডিভাইস--সঙ্গীত--সংগীত যোগ করুন (সঙ্গীত ফাইল ফরম্যাট)।
৩. ব্লুটুথ হেডফোন সংযুক্ত করুন যাতে ঘড়িতে স্থানীয় সংগীত শুনতে পারেন।



Bluetooth ইয়ারফোন

১. ব্লুটুথ ইয়ারফোন সংযোগ। অপারেশন পথ: ঘড়ির প্রথম স্তরের পৃষ্ঠা "সঙ্গীত" - "🚫" - ব্লুটুথ ইয়ারফোন - ডিভাইস অনুসন্ধান করুন (সঠিক ইয়ারফোনের নাম নির্বাচন করুন)।
২. সামঞ্জস্য সমস্যা (সামঞ্জস্যযুক্ত ব্লুটুথ সংস্করণ)।
৩. ব্লুটুথ হেডসেট ব্যবহার করা যাবে শুধুমাত্র ঘড়ি কোনও আলোচনা উত্তর দেওয়ার সময়।



অনুসূচি

- সেটিং পদ্ধতি: এপিপি খোলুন এবং সংযোগ করুন--ডিভাইস--সময়সূচি অনুস্মারক--যোগ করুন। সময়সূচির সময় এসে গেলে, ঘড়িতে একটি বিজ্ঞপ্তি পপ আপ হবে।
- সময়সূচি ধাকা তারিখগুলিতে, ঘড়ির ক্যালেন্ডারে একটি নীল ডট দেখা যাবে। এটি ক্লিক করুন যেটা সমস্ত সময়সূচির বিষয়বস্তু দেখতে।



ব্যায়াম

১. ব্যায়াম মডিউল ১০০ ধরনের খেলার সমর্থন করে।
২. ১খেলাধুলার তালিকায় ডিফল্ট ১০ ধরনের খেলা রয়েছে, আপনি আপনার ব্যবহারের অভ্যাস অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যোগ, লুকানো এবং সাজাতে পারেন।
৩. ৭ ধরনের খেলার স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ সমর্থন করে, অপারেশন পথ: সেটিংস--পছন্দসমূহ--ব্যায়াম সেটিংস--স্বয়ংক্রিয় খেলা সনাক্তকরণ।
৪. ভয়েস সম্প্রচার সমর্থন করে।





ব্যায়াম রেকর্ড

আপনি ঘড়িতে আপনার সাম্প্রতিক ব্যায়াম রেকর্ড দেখতে পারেন। যখন ঘড়িটি আপনার যোগানের সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন আপনি ব্যায়ামের তথ্য মোবাইল অ্যাপে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারেন এবং অ্যাপে আরও বিশদ ব্যায়াম তথ্য দেখতে পারেন।



যোগ

১. আপনি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আপনার ঘড়িতে সর্বাধিক ৪০টি কন্টাক্ট যোগ করতে পারেন, অপারেশন পদ্ধতি: এপিপি খুলুন এবং সংযোগ করুন--ডিভাইস--কল।

২. আপনি একটি কন্টাক্টকে জরুরি কন্টাক্ট হিসাবে সেট করতে পারেন এবং ২ সেকেন্ড ধরে বোতামটি দীর্ঘক্ষণ চাপ দিয়ে জরুরি কন্টাক্টকে কল করতে পারেন।



ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টস

এপিপি খুলুন এবং সংযোগ করুন, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফাংশনে প্রবেশ করতে বোতামটি দ্বিগুণ ক্লিক করুন, যেমন: সিরি, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট।



অ্যালার্ম ঘড়ি

১. আপনি ঘড়িতে অ্যালার্ম যোগ বা মুছতে পারেন, অথবা অ্যালার্ম চালু/বন্ধ করতে পারেন, বা অ্যাপের মাধ্যমে ঘড়ির জন্য অ্যালার্ম সেট করতে পারেন।
২. আপনি অ্যাপের মাধ্যমে অ্যালার্মের বিলম্ব সময় এবং পুনরাবৃত্তির সংখ্যা সেট করতে পারেন।



রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ছবি তোলা

১. এপিপি এবং সম্পর্কিত অনুমতিসমূহ সংযুক্ত করুন, ফোনের ক্যামেরা ফাংশন চালু করুন এবং ঘড়ি ব্যবহার করে ফোনের ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করে ছবি তুলুন।
২. আপনি ছবি তোলার জন্য দ্রুত অঙ্গভঙ্গি সেট করতে পারেন।



বিশ্ব ঘড়ি

- নির্দিষ্ট শহরের সময় ঘড়িতে চেক করুন। এটি সেট করতে: এপিপি খুলুন এবং সংযোগ করুন - ডিভাইস - আরও সেটিংস - বিশ্ব ঘড়ি - যোগ করুন।



दिशापत्र

व्यवहार करार आगे निर्देशिका अनुयायी घडिटी क्यलिब्रेट करुन।








शब्द रेकर्डार

रेकर्डिं एवंग स्थानीय प्रेव्याक समर्थन करे, मोट रेकर्डिं समय २ घन्टा अतिबाहित हते पारवे ना।



चक्र ट्र्याकिंग

आपे मासिक चक्र ट्र्याकिंग खुलून एवंग सेट करुन, एवंग घडिंते मासिक चक्रे अवास्था एवंग अनुस्मारक प्रदर्शन करवे।

	<p>নিদ্রাপনা</p> <p>১. অমরণকারী অনুস্মারক, হৃদয় হার অনুস্মারক, রক্ত অক্সিজেন অনুস্মারক, তন্দ্রাগ্রস্ততা অনুস্মারক এবং হাঁটা অনুস্মারক।</p> <p>২. সেটিং পদ্ধতি: এপিপি খুলুন এবং সংযোগ করুন - ডিভাইস - স্বাস্থ্য ট্র্যাকিং।</p>
	<p>তথ্য পুশ ইন্টারফেস</p> <p>১. সেটিং পদ্ধতি: এপিপি খুলুন এবং সংযোগ করুন - ডিভাইস - বিজ্ঞপ্তি ব্যবস্থাপনা - মোবাইল ফোনের বিজ্ঞপ্তি সিক্সোনাইজ করুন।</p> <p>২. লক্ষ্য করুন: উপরোক্ত অপারেশনগুলি মোবাইল ফোনটি "বিজ্ঞপ্তি ব্যবস্থাপনা" অনুমোদন দেওয়ার পরে সম্পাদন করুন।</p>
	<p>শক্তি সংরক্ষণ মোড</p> <p>ব্যবহারকারীরা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে শক্তি সংরক্ষণ মোড নির্বাচন করতে পারেন। যখন শক্তি সংরক্ষণ মোড সক্রিয় থাকে, আপনি কেবলমাত্র সময় এবং অবশিষ্ট ব্যাটারি দেখতে পারবেন। শক্তি সংরক্ষণ মোড থেকে বাহির হতে উপরের বাটনটি ধরে চাপ দিন।</p>
	<p>ভাইব্রেশন ড্রেনেজ</p> <p>ব্যবহারকারীরা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে এই ফাংশনটি চালু করতে পারেন এবং ঘড়ির নির্দেশিকা অনুসরণ করে পানি ড্রেন করতে পারেন।</p>
	<p>স্ক্রীন জ্বালানোর জন্য ট্যাপ করুন</p> <p>অপারেশন পদ্ধতি: ঘড়ির সেটিংস খুলুন--ডিসপ্লে এবং উজ্জ্বলতা--ট্যাপ টু লাইট আপ দেখুন--সুইচ চালু করুন। এই বৈশিষ্ট্যটি চালু করার পরে, ঘড়ির স্ক্রীনে ট্যাপ করে তা চালু করুন।</p>



মুখে হাত দিয়ে শাস্ত করুন
আসন্ন কল অগ্রাহ্য সংকেত এবং অ্যালার্ম ঘড়ি ফাংশনগুলি
পর্দায় লুকিয়ে রাখে ঘারা শাস্ত করা যেতে পারে।

টিপস:

১। উপরোক্ত স্বাস্থ্য ডেটা কেবলমাত্র সংদর্শনের জন্য এবং চিকিৎসা ভিত্তিতে
ব্যবহার করা যাবে না।

06 পরিমাপাঙ্কন

BT: ৫.৩

ক্রীন সাইজ: ১.৬

ওয়াটারপ্রুফ: ৫ATM

নেট ওজন: ৩৯গ্রাম

ব্যাটারি ধরন: লিথিয়াম আয়ন

আয়ত: ৪৯.৮*১২.৩মিমি

চার্জিং ভোল্টেজ: ৫V

ব্যাটারির ধারণক্ষমতা: ৫০০mAh

কাজের তাপমাত্রা: ০°C~৬০°C

07 গ্যারান্টি

১। ডিফল্ট হার্ডওয়্যার দোষ গ্যারান্টি এক বছর, এবং ব্যাটারি এবং চার্জিং কেবল অস্টমাস।

২। নিঃশুদ্ধ গ্যারান্টি সেবা নিম্নলিখিত কারণে সৃষ্ট দোষের কারণে:

(১) স্ব-সংস্থাপন বা ডিস্যাসেম্বলি;

(২) ব্যবহারের সময় পড়া এবং ক্ষতি;

(৩) সমস্ত মানব ক্ষতি বা তৃতীয় পক্ষের অবৈধ ব্যবহারের ফলে দোষ, অনুপযুক্ত ব্যবহার (যেমন: স্মার্ট ঘড়ি জল, বাহ্যিক বলের চুরি, ব্যবহারের প্রস্তুতি সময়ে ছাড়া, ইত্যাদি);

৩। এক্সটার সেলস সেবা প্রয়োজন হলে, দয়া করে বিস্তারিত গ্যারান্টি কার্ড সরবরাহ করুন;

৪। গ্যারান্টি সেবার জন্য, দয়া করে সরাসরি ডিলারগুলির সাথে যোগাযোগ করুন;

দয়া করে লক্ষ্য করুন যে, পণ্যের সমস্ত কার্যক্রম শারীরিক বস্তুর উপর ভিত্তি করে।